

調光操作卓仕様

- コントロールチャンネル数 : 1024CH
- 制御信号 : DMX512/1990
- 制御回路数 : 1024 回路 (DMX512×2 系統)

- プリセットフェーダ数 (常設型) : 60 / 80 / 100 / 120 本 × 3 段

- サブマスタフェーダ数 : 20 本 又は 30 本
- 修正方式 : 修正一致方式
- クロス再生方式 : ムーブ/クロス 選択可能

- 入力可能範囲 : シーン No. 0.1~999.9 シーン
チェイス No. 99 ステップ×99 チェイス
サブマスタページ No. 99 ページ

- メモリ容量 : 計 100 イベント
 - パッチ 2 場面 /1 イベント
 - シーン ※ /1 イベント
 - チェイス ※ /1 イベント
 - サブマスタ ※ /1 イベント
 - チャンネルマスタ ※ /1 イベント

- 外部記憶装置 : マルチメディアドライブ
- 使用可能メディア : SD カード、CF カード
注意：SDHCカードは未対応です。 SDHCカードを使用した場合に、調光操作卓が不安定な動作をすることが予想されます。

※1 イベントのメモリ容量は、シーン/チェイス/サブマスタ/チャンネルマスタ合わせて 3000 シーンです (チェイスは 1 ステップを 1 シーンとして扱います)。

奈良県橿原文化会館 大ホール 照明回路数

平成28年8月1日現在

名 称	回路数	備 考
1SUS	20	内、BO切り替え回路 13, 17 直切り替え 4, 10, 11, 18 DMX IN 1口
2SUS	20	内、BO切り替え回路 13, 17 直切り替え 4, 10, 11, 18 DMX IN 1口
3SUS	20	BO回路 13, 17 直切り替え 4, 10, 11, 18 DMX IN 1口
4SUS	16	内、BO切り替え回路 9, 13 直切り替え 4, 10 DMX IN 1口
FR	8	4台4色 合計16台
1CL	12	1回路2台口 合計24台
2CL	12	1回路2台口 合計24台
トーマン PAR 1MX2(上下)	4	袖明かり1回路使用 1回路空き
特電		単相三線 50A (上手大臣横) 30A C型 4口

照明 純直回路表

大ホール

SUS(1~4共通)

4	10	11	18
---	----	----	----

FC

2	4	6	9	11
---	---	---	---	----

FC奥

4

小ホール

SUS(1~2共通)

1	8
---	---

FC

1	3	5
---	---	---

奈良県橿原文化会館 大ホール照明機材リスト

平成28年8月1日現在

	名 称	常設	移動	備 考
大ホール 常設	1、2SUS 平凸 1000W	15		※1、2SUSのみTop3ヶ所
	フレネル 1000W	12		
	3SUS 平凸 1000W フレネル 1000W	12 12		
	4SUS フレネル 1000W	16		
	FR 平凸 1000W	16		4台4色
	1CL 平凸 1000W	24		リクリズーム×1(アイリス付き) リクリ26°×1 650Wランピン×1
	2CL 平凸 1500W	24		
	トーマン PAR 1M×2(上下)	4		
	特電			上手大臣横 50A 単3使用
フレネルレンズ スポット	フレネル 1000W		20	
	1500W FQ		15	
	フレネル 500W		10	
平凸レンズスポット	平凸 1000W		20	SS スタンド付き
PARライト	PAR64 1000W-N		25	
	PAR64 1000W-M		10	
	PAR64 500W-N		20	
カッター スポット	リクリ 750W-26°		8	A、BサイズGOBO使用可 シートサイズは4インチ
	リクリ 750W-36°		10	
	リクリ 750W-50°		4	
	ITO		8	
エフェクト 機材	1000Wエフェクトスポット		4	
	ディスクマシン		4	
	ダブルマシン		2	
	オブジェクトユニット先球ズーム		4	
	波マシン		4	
	マルチ式ストロボ		2	
	ミラーボール(吊り)		1	
	ミラーボール(置き:楕円)		1	
ピンスポット	2kwクセノンピンスポット	2		

スタンド類	三つ又2段スタンド		26	内20台C8付き	
	5連トンボ		12		
	ハイスタンド		4		
	平置きベース		20		
ケーブル	C型30A-C型30A	10m	10本		
	〃	5m	10本		
	〃	3m	15本		
	C型30A-C型20A	10m	10本		
	〃	5m	10本		
	〃	3m	20本		
	C型20A-C型20A	10m	10本		
		5m	15本		
		3m	20本		
		1m	20本		
		C型30A-C型30A 二又		10本	
		C型30A-C型20A 二又		20本	
		C型20A-C型20A 二又		30本	
		C型30A-平行15A		3本	
	C型20A-平行15A		5本		
調光卓	プリティナメガ(丸茂)				
	プリセットフェーダー	80本×3段			
	サブマスター	30本×99ページ			
	シーン	0.1~999.9シーン			
	チェイス	99ステップ×99チェイス			
	使用可能メディア	SDカード、CFカード			

TW

14circuit

- ①
- ②
- ③
- ④

TL

上下共通

IM

- ① IMPAR
- ②
- ③ 空回路
- ④ ぞで明り

天反

- 天反① ①② (500W)
- 天反② ①~④ (300W)

FR

(F) ※4台4色※ (上)

上手FRのみ
仁カムあり

