

	名 称	規 格 ・ 寸 法 ・ 設 置	数 量
大 ホ ー ル	調光器主幹盤	3φ4W 105V/182V 60Hz 総主幹MCCB 4P1000AF/1000AT 各種MCCB × 1式	1 面
	調光分岐盤	各種MCCB × 1式 作業灯切替制御ブロック × 1式	4 面
	調光器盤	漏電感知機能付調光器 舞台用IL3KW ×198台 漏電感知機能付調光器 客席用IL2KW × 19台 空冷ファン × 1式	5 面
	負荷線中継用端子盤	負荷線中継用端子台 × 1式	3 面
	調光操作卓（専用テーブル卓）	制御回路数 1024ch コントロールチャンネル数 1024ch 外部入力チャンネル数 512ch イベント数 ×200以上 記憶シーン ×3000/1イベント シーン ×1000 チェイス ×1000 調光特性記憶 × 10種類 マスターフェーダ × 1本 クロスフェーダ × 1組 タイムクロス操作パネル × 1式 GO/STOP/BACKスイッチ × 1式 サブマスターフェーダ × 30本 プリセットフェーダ 60本× 3段 フラッシュスイッチ × 60個 シーンメモリー操作パネル × 1式 チェイス操作パネル × 1式 パッチ場面数 × 3場面 プログラムパネル × 1式 外部記憶装置 × 1式 データ表示ディスプレイ（タッチモニター）× 1台 無停電電源装置 × 1台 客席調光スイッチ × 1式 作業灯スイッチ × 1式	1 卓
	プリセットフェーダ卓	プリセットフェーダ 20本 × 3段	1 卓
	制御信号パッチ盤 （D/A信号変換装置）	UPS操作主幹回路 × 1式 調光操作卓用コネクタパネル × 1式 信号入出力パネル × 1式 信号スプリッターユニット × 1式 信号ミキサーユニット × 1式 リモートコントローラ × 1式	1 面
	舞台袖操作盤	マスターフェーダ × 1式 サブマスターフェーダ × 10本 客席調光スイッチ × 1式	1 面
	舞台袖操作盤用コネクタボックス	舞台袖操作盤用コネクタ × 1式	1 面
	作業灯スイッチボックス（吊物制御盤に取付）	作業灯スイッチ × 1式	1 面
	フットライト コンセントボックス	60W × 88灯 3色配線 L=13.2m T型20Aコンセント 3口用 C型30Aコンセント 1口用	1 列 2 個 2 個
	花道フットライト	60W × 42灯 2色配線 L=6.3m C型30Aコンセント 4口用	2 列 2 個
	フロアーコンセント	C型30Aコンセント 1口用 (舞台前)	4 個

名 称	規 格 ・ 寸 法 ・ 設 置	数 量
	C型30Aコンセント 2口用 (舞台袖)	8 個
	C型30Aコンセント 3口用 (舞台袖)	2 個
	C型30Aコンセント 4口用 (LH用)	3 個
舞台袖コネクタボックス	制御信号コネクタ 3個付 制3系統 (DMX IN/OUT)	1 個
	C型30Aコンセント 2個付 2回路	
	制御信号コネクタ 2個付 制2系統 (DMX IN/OUT)	1 個
	C型30Aコンセント 2個付 2回路	
ロアホリゾントライト	ハロゲン 300W x 72灯 4色配線 L=18.0m	1 列
延長コード	C型30Aプラグ ~ C型30Aコネクタ L= 3.0m	12 本
第1ボーダーライト	ハロゲン 130W x 90灯 4色配線 L=18.0m	1 列
	切替スイッチ × 8個付 (B/OFF)	
ボーダーケーブル (丸型)	8.0sq - 9心 × 27m	2 本
ジョイントボックス	60A 4回路用	2 個
第1サスペンションライト		
フライダクト	C型20Aコンセント 60個付 20回路 L=18.0m	1 列
	制御信号コネクタ 1個付 制1系統 (DMX OUT)	
ボーダーケーブル (丸型)	8.0sq - 9心 × 27m	5 本
	制御信号ケーブル × 27m	1 本
ジョイントボックス	60A 4回路用	5 個
	制御信号線用	1 個
スポットライト	平凸レンズ スポットハゲツ 1KW	12 台
	凹レンズ スポットハゲツ 1KW	12 台
取付用機材	ハンガー	24 個
第2ボーダーライト	ハロゲン 130W x 90灯 4色配線 L=18.0m	1 列
	切替スイッチ × 8個付 (B/OFF)	
ボーダーケーブル (丸型)	8.0sq - 9心 × 27m	2 本
ジョイントボックス	60A 4回路用	2 個
第2サスペンションライト		
フライダクト	C型20Aコンセント 60個付 20回路 L=18.0m	1 列
	制御信号コネクタ 1個付 制1系統 (DMX OUT)	
ボーダーケーブル (丸型)	8.0sq - 9心 × 27m	5 本
	制御信号ケーブル × 27m	1 本
ジョイントボックス	60A 4回路用	5 個
	制御信号線用	1 個
スポットライト	平凸レンズ スポットハゲツ 1KW	12 台
	凹レンズ スポットハゲツ 1KW	12 台
取付用機材	ハンガー	24 個
第3ボーダー・サスペンションライト	ハロゲン 130W x 90灯 4色配線 L=18.0m	1 列
	切替スイッチ × 8個付 (B/OFF/C)	
	C型20Aコンセント 24個付 8回路	
	C型20Aコンセント 36個付 12回路	
	制御信号コネクタ 1個付 制1系統	1 個
	器具吊パイプ 42.7φ L=18.0m	1 本
ボーダーケーブル (丸型)	8.0sq - 9心 × 27m	5 本
	制御信号ケーブル × 27m	1 本
ジョイントボックス	60A 4回路用	5 個
	制御信号線用	1 個
	平凸レンズ スポットハゲツ 1KW	12 台
	凹レンズ スポットハゲツ 1KW	12 台
取付用機材	ハンガー	24 個
第4ボーダーライト	ハロゲン 130W x 90灯 4色配線 L=18.0m	1 列
	切替スイッチ × 8個付 (B/OFF)	

大
ホ
ー
ル

	名 称	規 格 ・ 寸 法 ・ 設 置	数 量
大 ホ ー ル	ボーダーケーブル (丸型)	8.0sq - 9心 × 27m	2 本
	ジョイントボックス	60A 4回路用	2 個
	第4サスペンションライト		
	フライダクト	C型20Aコンセント 48個付 16回路 L=18.0m	1 列
		制御信号コネクタ 1個付 制1系統 (DMX OUT)	
	ボーダーケーブル (丸型)	8.0sq - 9心 × 27m	4 本
		制御信号ケーブル × 27m	1 本
	ジョイントボックス	60A 4回路用	4 個
		制御信号線用	1 個
	スポットライト	汎用スポットライト 1KW	12 台
	取付用機材	ハンガー	12 個
	アッパーホリゾンタルライト		
	フライダクト	C型20Aコンセント 72個付 12回路 L=18.0m	1 列
	照明器具	フラットライト 300W	72 台
	ボーダーケーブル (丸型)	8.0sq - 9心 × 27m	3 本
	ジョイントボックス	60A 4回路用	3 個
	舞台奥フロアコンセント	C型30Aコンセント 4口用	2 個
	第1天井反射板ライト	ダウンライト 500W (化粧枠付)	24 台
		C型20Aコンセント1口用	24 個
	ボーダーケーブル (丸型)	8.0sq - 9心 × 27m	1 本
	ジョイントボックス	60A 4回路用	2 個
	第2天井反射板ライト	ダウンライト 300W (化粧枠付)	20 台
		C型20Aコンセント1口用	20 個
	ボーダーケーブル (丸型)	8.0sq - 9心 × 27m	1 本
	ジョイントボックス	60A 4回路用	2 個
	トーマンタルライト		
	コンセントボックス	C型20Aコンセント1口用	8 個
	フロントサイドライト		
	フライダクト	C型20Aコンセント 16個付 8回路 L=2.7m	2 列
	照明器具	平凸レンズスポットライト 1KW × (16台×2カ所)	32 台
	取付用機材	ハンガー	24 個
		割ハンガー	8 個
	第1シーリングライト		
	フライダクト	C型20Aコンセント 26個付 14回路 L=18.9m	26 個
	照明器具	平凸レンズスポットライト 1KW	24 台
		リフレクタースポットライト 750W	2 台
	取付用機材	ハンガー	26 個
	第2シーリングライト		
	フライダクト	C型20Aコンセント 24個付 14回路 L=18.9m	24 個
	照明器具	平凸レンズスポットライト 1.5KW	24 台
取付用機材	ハンガー	24 個	
センタースポットライト	ピンスポットライト 2KW (スタンド、電球、整流器付)	2 台	
コンセントボックス	3φ 182V 20A E付コンセント 1口用	2 個	

	名 称	規 格 ・ 寸 法 ・ 設 置	数 量
小 ホ ー ル	調光器主幹盤	電源1 3φ4W 105/182V 60Hz	1 面
		電源2 3φ4W 105/210V 60Hz	
		総主幹1MCCB 4P 400AF/400AT	
		総主幹2MCCB 3P 50AF/50AT	
		各種MCCB × 1式	
	調光分岐盤	各種MCCB × 1式	1 面
		作業灯切替制御ブロック × 1式	
	調光器盤	漏電感知機能付調光器 舞台用IL 2KW × 57台	2 面
		漏電感知機能付調光器 舞台用IL 3KW × 2台	
		漏電感知機能付調光器 舞台用IL 2KW × 7台	
		リモートコントローラ ×1式	
		空冷ファン × 1式	
	負荷線中継用端子盤	負荷線中継用端子台 × 1式	1 面
	調光操作卓（専用テーブル卓）	制御回路数 512ch	1 式
		コントロールチャンネル数 フェーダ本数分	
		記憶シーン ×260	
		シーン ×200	
		エフェクト × 60	
		マスターフェーダ × 1本	
		クロスフェーダ × 1組	
		プリセットフェーダ 48本× 2段	
		フラッシュスイッチ × 96個	
		サブマスターフェーダー兼フリーフェーダ × 10本	
		ページ選択スイッチ × 10個	
		シーン選択スイッチ × 20個	
		パッチ操作スイッチ × 1式	
		エフェクト操作スイッチ × 1式（吊物制御盤に取付）	
		オリジナルメモリ × 1式	
		外部記憶装置 × 1式	
		データ表示ディスプレイ × 1台	
		客席調光スイッチ × 1式	
		作業灯スイッチ × 1式	
	舞台袖操作盤	マスターフェーダ × 1式	1 面
		サブマスターフェーダ × 10本	
	客席調光スイッチ × 1式		
舞台袖操作盤用コネクタボックス	接続コネクタ × 1式	1 面	
作業灯スイッチパネル（吊物制御盤に取付）	作業灯スイッチ × 1式	1 面	
フットライト			
コンセントボックス	C型20Aコンセント 3口用	2 組	
フロアコンセント	C型20Aコンセント 3口用（舞台前）	4 個	
	C型20Aコンセント 3口用（LH用）	2 個	
	C型20Aコンセント 3口用（舞台奥）	1 個	
舞台袖コネクタボックス	制御信号コネクタ 2個付 制2系統（DMX IN/OUT）	2 個	
ロアホリゾントライト	ハロゲン 100W x 60灯 3色配線 L=9.0m	1 列	
延長コード	C型20Aプラグ ~ C型20Aコネクタ L=3.0m	6 本	
ボーダーライト	ハロゲン 150W x 45灯 3色配線 L=9.0m	1 列	
ボーダーケーブル（丸型）	5.5sq - 7心 × 17m	1 本	
ジョイントボックス	60A 4回路用	1 個	
第1サスペンションライト			
フライダクト	C型20Aコンセント 24個付 8回路 L=9.0m	1 列	
ボーダーケーブル（丸型）	5.5sq - 9心 × 17m	2 本	

	名 称	規 格 ・ 寸 法 ・ 設 置	数 量
小 ホ ー ル	ジョイントボックス	60A 4回路用	2 個
	スポットライト	平凸レンズスポットライト 500W	2 台
		丸形スポットライト 500W	12 台
	取付用機材	ハンガー	14 個
	第2サスペンションライト		
	フライダクト	C型20Aコンセント 24個付 8回路 L=9.0m	1 列
	ポーターケーブル (丸型)	5.5sq-9心 ×17m	2 本
	ジョイントボックス	60A 4回路用	2 個
	スポットライト	丸形スポットライト 500W	12 台
	取付用機材	ハンガー	12 個
	アッパーホリゾンライト	ハロゲン 150W x 45灯 3色配線 L=9.0m	1 列
	ポーターケーブル (丸型)	5.5sq-7心 ×17m	2 本
	ジョイントボックス	60A 4回路用	2 個
	天井反射板ライト	ダウンライト 500W (化粧枠付)	6 台
		ダウンライト 300W (化粧枠付)	5 台
		C型20Aコンセント 1口用	11 個
	ポーターケーブル (丸型)	5.5sq-7心 ×17m	1 本
	ジョイントボックス	60A 4回路用	2 個
	シーリングライト		
	コンセントボックス	C型20Aコンセント 1口用 8回路	16 個
	照明器具	平凸レンズスポットライト 1KW	16 台
	取付用機材	ハンガー	16 個
	センタースポットライト	ピンスポットライト 700W (スタンド、電球、整流器付)	2 台
	C型20Aコンセント 1口用	2 個	

	名 称	規 格 ・ 寸 法 ・ 設 置	数 量
共 通 （ 移 動 器 具 ）	スポットライト	500W PAR64ハゲソ 5N (既設20 + 増設10)	30 台
		1000W PAR64ハゲソ 1M (既設10 + 増設30)	40 台
		1KW 平凸レンズスポットハゲソ (既設 4 + 増設26)	30 台
		1KW 丸凸レンズライトハゲソ	24 台
		ITO 650W ハゲソ (既設)	8 台
		500W 平凸レンズスポットハゲソ (既設14 + 増設18)	32 台
		1.5KW FQ ハゲソ (既設)	15 台
		750W リアライズスポットハゲソ (2°)	10 台
		750W リアライズスポットハゲソ (3°)	10 台
		750W リアライズスポットハゲソ (5°)	4 台
		1KW エフェクトスポット (既設)	4 台
	効果器類	ミラーボール(球) (既設)	2 台
		ミラーボール(楕円) (既設)	1 台
		ドライアイスマシン (既設)	2 台
		マルチストロボ (既設)	2 台
		ドラムエフェクトマシン (オーロラ 既設)	1 台
		波のエフェクトマシン (既設 2+増設 4)	6 台
		ディスクマシン(雨、雪、雲、花、雷、炎) (既設 2+増設 4)	6 台
		同上用 エフェクトパターン (既設 2+増設 4)	6 台
		スライドキャリヤ (オーバーヘッドマシンユニット 既設)	4 台
		プロジェクタースポット ハロゲン1 kW (手元操作ボックス含む)	4 台
		オブジェクトユニット (先玉ズーム)	4 台
		ダブルマシン	2 台
		同上用エフェクトパターン (各10枚)	2 式
		リアライズスポット用アリスシャッター	2 台
		ダブルゴボローテータ (ROSCO)	4 台
		同上用ゴボ (各20枚)	4 式
		DC/DMXコントローラ (ROSCO)	4 台
		星球	3 式
		先玉ホルダー4" (既設)	2 台
		先玉ホルダー6" (既設)	4 台
		先玉ホルダー8" (既設)	2 台
		先玉ホルダー10" (既設)	1 台
		先玉ホルダー124" (既設)	1 台
	スタンド	三つ又二段スタンド (既設)	28 台
		三つ又三段スタンド (ハイスタンド) (既設)	4 台
		クランク式ハイスタンド (5灯用ハンガー) H1520~2500mm	2 台
		ダボ付5連アーム	10 台
		平置きベース (既設)	16 台
	コード類	C型20Aプラグ ~ C型20Aコネクタ L= 10m	10 本
		C型20Aプラグ ~ C型20Aコネクタ L= 5m	15 本
		C型20Aプラグ ~ C型20Aコネクタ L= 3m	20 本
		C型20Aプラグ ~ C型20Aコネクタ L= 1m	20 本
		C型30Aプラグ ~ C型30Aコネクタ L= 10m	10 本
		C型30Aプラグ ~ C型30Aコネクタ L= 5m	10 本
		C型30Aプラグ ~ C型30Aコネクタ L= 3m	15 本
		C型30Aプラグ ~ C型20Aコネクタ L= 10m	10 本
	C型30Aプラグ ~ C型20Aコネクタ L= 5m	10 本	
	C型30Aプラグ ~ C型20Aコネクタ L= 3m	20 本	
	C型20Aプラグ ~ 平行15Aコネクタ L= 1m (MCCB付)	5 個	
	C型30Aプラグ ~ 平行15Aコネクタ L= 1m (MCCB付)	5 個	

名 称	規 格 ・ 寸 法 ・ 設 置	数 量
コード類	C型20Aプラグ ~ C型20Aコネクタ×2 L=1.1m	30 本
	C型30Aプラグ ~ C型20Aコネクタ×2 L=1.1m	20 本
	C型30Aプラグ ~ C型30Aコネクタ×2 L=1.1m	10 本
	DMXケーブル L= 10m	10 本
	DMXケーブル L= 5m	20 本
	DMXケーブル L= 3m	20 本
	DMXケーブル L= 1m	10 本